

## IS 345 MX Highbay COM1 UP

### Podtynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 94 x 94 x 78 mm
- zasilanie sieciowe: 220-240V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: podtynkowy
- wysokość montażu: 4 – 14 m
- moc: max. 2000W / max. 8 szt. źródeł energooszcz. / źródeł LED C ≤ 176μF
- ochr. przed podpełzaniem: nie
- funkcja Teach-in: tak
- kąt wykrywania: 360° z kątem rozwarcia 140°
- zasięg czujnika: 30 x 4 m (stycznie)
- ustawienie czasu: 5 s - 15 min (oraz tryb impulsowy ok. 2 sek.)
- czułość zmierzchowa: 2 - 1000 lx
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- IP / klasa ochronności: IP20 / II
- gwarancja: 5 lat

ST033910 biały



1. Zaleca się stosowanie stykownika między czujnikiem a oprawami LED.
2. W obiektach wyposażonych w czujniki dymu / pożarowe oparte na technice PIR, zaleca się wcześniejsze przetestowanie czujników ruchu PIR STEINEL, celem potwierdzenia braku wzajemnych oddziaływań.