

IS 180-2

Czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 56 x 76 x 120 mm
- zasilanie sieciowe: 230 V, 50 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: ściana, narożnik
- moc: max 1000 W (obciążenie omowe)
- kąt wykrywania: 180° z kątem rozwarcia 90°
- zasięg czujnika: dwie możliwości, ustawienie poprzez obrót soczewki o 180°:
r = 12 m stycznie (226 m²), r = 3 m (14 m²) promieniowo lub
r = 5 m stycznie (39 m²), r = 1.5 m (4 m²) promieniowo
- ustawienie czasu: 5 s - 15 min
- czułość zmierzchowa: 2 - 2000 lx
- wys. montażu: 1,8 – 4,0 metry
- zalecana wys. montażu: 2 metry
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- temperatura pracy: -20 - 50°C
- IP: IP54
- gwarancja: 3 lata

ST603212 biały

ST603113 czarny

ST603618 srebrny

ST034580 antracyt

