

## Czujnik ruchu i zmierzchu.

### IS 2160

- wymiary: 113 x 78 x 73 mm
- zasilanie sieciowe: 230-240 V, 50 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: ściana
- wysokość montażu: 1,80 – 3,00 m
- opt. wys. montażu: 2,00 m
- moc: max 600 W, LED > 8W (max. 64W, C < 88 µF)
- kąt wykrywania: 160° z kątem rozwarcia 40°
- zasięg czujnika: stycznie r = 12 m (201 m<sup>2</sup>)  
promieniowo r = 3 m (13 m<sup>2</sup>)
- ustawienie czasu: 8 s – 35 min
- czułość zmierzchowa: 2 – 2000 lx
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- temperatura pracy: -20 – 50 °C
- IP: IP54
- gwarancja: 5 lat

ST606015 biały

ST605919 czarny

