

IS 130-2

Czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 78 x 87 x 110 mm
- zasilanie sieciowe: 230-240 V, 50 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: ściana
- moc: max 600 W (obciążenie omowe)
- kąt wykrywania: 130° z kątem rozwarcia 40°
- zasięg czujnika: r = 12 m (163 m²) stycznie, r = 3 m (10 m²) promieniowo
- ustawienie czasu: 8 s - 35 min
- czułość zmierzchowa: 2 - 2000 lx
- wysokość montażu: 1,80 – 3,00 metry
- zalecana wys. montażu: 2 metry
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
- IP: IP54
- gwarancja: 3 lata

ST660314 biały
ST660215 czarny
ST660116 srebrny
ST035761 antracyt

