

## IS 3360 COM1 AP

### Natynkowy czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 65 x 95 x 95 mm
- zasilanie sieciowe: 230-240V, 50 Hz
- typ czujnika: PIR
- montaż: natynkowy
- wysokość montażu: 2,5 – 4 m
- miejsce montażu: sufit
- kąt wykrywania: 360° z kątem rozwarcia 180°
- obszar wykrywania: Max. 20 m (stycznie) ze stabilizacją temperaturową + precyzyjna regulacja za pomocą przycisków.
- próg czułości zmierzchowej: 2 – 2000 lx
- ustawienia czasu: 5 sek. – 15 min., tryb impulsowy ok. 2 sek.
- wyjście: Max. 2000W, max. 8 szt. źródeł energooszczędnych / źródeł LED C ≤ 176 µF
- światło stałe: przełączalne, 4h
- dodatkowe funkcje: możliwość ustawień za pomocą opcjonalnego pilota Smart Remote
- temperatura pracy: -20 – 50°C
- Stopień IP: IP54
- materiał: tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV

ST010478 biały

ST052557 konfekcja biały

