

SensIQ S EVO

Zewnętrzny czujnik ruchu i zmierzchu.

- wymiary: 74 x 114 x 128 mm
- zasilanie sieciowe: 100 – 240 V, 50/60 Hz
- typ czujnika: PIR
- sposób montażu: ściana, narożnik
- wysokość montażu: 2 – 5 m
- kąt wykrywania: 300° z kątem rozwarcia 180°, zabezpieczenie przed podpełzaniem
- zasięg czujnika: max. 2 – 20 m (regulowany w 3 kierunkach)
- ustawienie czasu: 5 s – 15 min oraz tryb impulsowy (ok. 2 sek.)
- czułość zmierzchowa: 2 – 2000 lx
- moc wyjściowa: 2000/1200 W, 230/120 V (obciążenie omowe), max 8 szt. źródeł LED / energooszczędnych C<176μF (pojemn.)
- opcje konfiguracji: manualnie, za pomocą pilota RC 9 (w zestawie) oraz pilota Smart Remote
- funkcje logiczne: monitorowanie światła w trybie rzeczywistym (Presense Detection Logic)
- światło stałe: 4 h, przełączalne
- w zestawie: uchwyt narożny oraz pilot zdalnego sterowania RC 9
- zakres temperatury: -20°C +50°C
- IP / klasa ochronności: IP54 / II
- gwarancja: 5 lat

ST034955 biały
ST034979 czarny
ST034962 inox
ST056650 antracyt

